ZONE géographique	MODE DE FONCTIONNEMENT du site	MONTANT EN KWH CUMAC par kW de puissance nominale
D	1 x 8	657
	2 x 8, 6 jours sur 7	1479
	3 x 8 avec arrêt le week-end	1807
	3 x 8 sans arrêt le week-end	2629

PUISSANCE nominale (1) (kW)

(1) Puissance nominale : somme des puissances nominales utiles des chaudières concernées par l'action sur le traitement d'eau dans la chaufferie.

Certificats d'économie d'énergie

Opération n° **IND-UT-26**

Transmission haute efficacité pour le convoyage

1. Secteur d'application :
Industrie.

2. Dénomination :
Installation d'un réducteur ou motoréducteur à engrenages (cylindriques, parallèles, coniques) en remplacement d'une transmission par roue et vis sans fin.

3. Conditions pour la délivrance de certificats :
Cette opération ne s'applique qu'aux installations de convoyage.
Une attestation de l'installateur mentionne le type de l'ancienne transmission et l'indication de sa dépose.
La puissance nominale du moteur ou du motoréducteur Pn est inférieure ou égale à 30 kW.
Le rapport de réduction du réducteur est compris entre 5 et 100.

4. Durée de vie conventionnelle :
15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac :

MONTANT en kWh cumac		PUISSANCE NOMINALE DU MOTEUR ou du motoréducteur en kW		COEFFICIENT LIÉ AU RAPPORT de réduction du réducteur	
570	x	P_n	x	$5 \leq i < 30$	16
				$30 \leq i < 60$	31
				$60 \leq i < 80$	48
				$80 \leq i \leq 100$	65

La puissance nominale (Pn en kW) du moteur ou du motoréducteur et le rapport de réduction (i) du réducteur sont indiqués sur les plaques signalétiques de ces matériels.

Certificats d'économie d'énergie

Opération n° **IND-UT-27**

Transmission à meilleur rendement

1. Secteur d'application :
Industrie.

2. Dénomination :
Installation d'un moteur à entraînement direct, ou d'un réducteur ou d'un bloc motoréducteur.